

**MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG**  
Gasoline Generator



❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SH1900	SH2900	SH4000	SH5000	SH6000	SHX1000/SHX2000	SH3200EX	SH3900EX	SH4600EX	SH5300EX	SH6500EX(S)	SH7600EX(S)
<b>ĐẦU PHÁT ĐIỆN</b>	SAWAFUJI					SAWAFUJI						
Loại đầu phát	Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực					R	Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực					
Công suất định mức (KVA)	1.3	2.0	2.7	3.2	4.0	0.9/1.5	2.2	2.8	3.2	3.8	5.0	5.6
Công suất tối đa (kVA)	1.6	2.4	3.7	4.5	5.5	1.0/1.9	2.6	3.3	4	4.7	5.8	6.5
Điện áp (V)	1 pha - 220					1 pha - 220						
Tần số (Hz)	50					50						
Cos φ	1					1						
Điều chỉnh điện áp	AVR					Sóng xung	AVR					
<b>ĐỘNG CƠ</b>	HONDA					HONDA						
Model	GX120	GX160	GX240	GX270	GX340	GXH50/GX100	GX160	GX200	GX240	GX270	GX340	GX390
Công suất (HP)	4	5.5	8	9	11		5.5	6.5	8	9	11	13
Kiểu khởi động	Giật nổ					Giật nổ						Giật nổ (S-dễ điện)
Dung tích bình xăng (L)	2.5	3.6	6.0	6.0	6.5	3.8/7.7	17		28			
Dung tích dầu bôi trơn (L)	0.56	0.58	1.1	1.1	1.1	0.25/0.4	0.58	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1
<b>CÁC THÔNG SỐ KHÁC</b>												
Dài (mm)	560	560	605	605	605	465/560	623	623	708	708	708	708
Rộng (mm)	422	422	495	495	511	265/340	435	435	548	548	548	548
Cao (mm)	422	422	490	490	490	380/415	491	491	493	493	493	493
Trọng lượng (kg)	29	34	51	54	65	13.6/21	44	46	63	68	75	78
Độ ồn cách 7m (dB(A))	69	70	72	72	73	58/63	64	65	63	70	71	73